




KALU

vegg- og taklampe, to lys, QR111, rund, matt hvit, maks. 100 W

Vegg- og taklampen er helt ren i formen, og dermed kan lampehodene stilles inn individuelt. Velg mellom halogen QRB eller LED-lyspærer som passer. En elektronisk transformator med soft start-funksjon er integrert i lampehuset og beskytter lyspærene mot skader på grunn av overspenning. I tillegg kan lampen dimmes, og dette gir ytterligere bruksmuligheter. KALU vegg- og taklampe fås i matt svart, matt hvit eller børstet aluminium-look. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.:	147261
Sokkel	G53
Lyspære	QR111
Antall fatninger	2
Pærer inkludert	Nei
Primær merkespenning	230V ~50Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	12V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Bredde	30 cm
Høyde	19 cm
Dybde	9 cm
Nettvekt	0.967 kg
Bruttvekt	1.231 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Watt-verdi	50 W
Farge	hvit
CRI	90

Tilbehør

551412	LED QRB111 , lyspære, CREE XB-D LED, sølv- grå, 19,5 W, 140°, 2700 K
560231	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, kan dimmes
560233	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, kan dimmes